Opsætning af Intesishome klares med 3 enkle procedurer:

- 1. Oprettelse af brugerkonto
- 2. Tilslut Intesishome til det trådløse internet
- 3. Tilmeld enheden til brugerkontoen





1. Oprettelse af brugerkonto

Gå til <u>http://www.intesishome.com</u> ...følgende skærmbillede kommer frem:



Tryk på login ...:

IntesisHome®
Brugernavn Adgangskode
Log på
Få vist et eksempel Opret konto Har du glemt din adgangskode?

Tryk på Opret konto ...:

Udfyld informationer og tryk på Opret min konto.

2. Tilslut Intesishome enheden til det trådløse internet

Tilslut Intesishome enheden til det trådløse netværk (her kun vist med iPhone, men kan også gøres med PC: Tryk på reset knappen i 10 sekunder:



Enhedens led blinker hurtigt grøn i et par sekunder, og lyser herefter konstant grøn. Gå til trådløse netværk på telefon eller PC og vælg Intesishome1:

ndstillinger 🛛 🕅	/i-Fi
Wi-Fi	
Vælg et netværk	in the
customer	A 🗢 📀
DKHJJ	ê 🗢 📀
	IE1 穼 📀
Andet	;
Spørg før tilsluti	ning O
Der oprettes auto kendte netværk. H tilgængelige ken	matisk forbindelse til Ivis der ikke er nogen dte netværk, skal du

Åbn internet browser og skriv ihconfig i adressefeltet. Vælg Automatic på skærmbilledet:



2. Tilslut Intesishome enheden til det trådløse internet

Der vises liste over tilgængelige trådløse netværk – vælg det som Intesishome skal være tilsluttet:



Skriv koden til det trådløse netværk ud for Password og tryk Next:



Skærmen viser det valgte netværk – tryk "Save and apply":

L TDC 🤋	(r.	10.17		@ ∦ ■
Int	tesisHome D	Device Co	onfiguratio	on
ihconfig	.com/	C	Søg	
	Intesi	isHome	8	

2. Tilslut Intesishome enheden til det trådløse internet

Skærmen skifter til nedenstående og Intesishome enheden begynder sin tilslutning til det trådløse netværk:

IntesisHome Device Configuration		
ihconfig.com/ C Søg		
IntesisHome 🖄		
Wireless Settings		
Wireless settings have been applied to connect your device to the network customer		
If connection has been successful, IntesisHome® LED will start the sequence shown in Figure 1 . If the device LED follows the sequence indicated, you have correctly finished configuration process. Now you can enjoy IntesisHome®. Go to the user area at user-intesishome.com to register as a user and also to configure the installed device(s) and visit www.intesishome.com/downloads to get the last version of our application.		
Green Stady > Creen Branny > Tel Branny > Ref Branny > Off Computing > Off Computing Computing > Off Computing Computing		
Figure 1. Correct LED sequence		
If your device is not following the proposed sequence and does not work properly, please check the LED status table in table 1 and if problem still persist visit our support site at www.intesishome.com/support.		
LED Color(s) Behavior Description		
Blue Blinking Performing WPS connection (up to 2 min)		

Blinker grøn – Kontrollerer opsætningsparametre – op til 2 minutter Blinker gul – Downloader konfiguration – op til 2 minutter Blinker rød – Forbinder – op til 2 minutter Slukker – Er tilsluttet og klar

3. Tilmeld enheden til brugerkontoen

Gå til <u>https://user.intesishome.com/</u> ... og vælg Indstillinger:



Vælg "Tilføj enhed" og skriv koden fra bagsiden af Intesishome enheden eller manualen fra kassen, den var i ...Bekræft kode:

menu	Tilføj enhed
Generel konfiguration	Angiv enhedskode:
Tilføj enhed	
My devices	Bekræft kode
Personoplysninger	
Om	

3. Tilmeld enheden til brugerkontoen

Giv enheden et navn og vælg hvilket aggregat, der er tale om – VIGTIGT!

menu	Tilføj enhed
Generel konfiguration	Enhedskode:
Tilføj enhed	YI44J - UMWA7 - F5CLC - HXVJL - SFPNY 🧹
My devices	Enhedsoplysninger:
Personoplysninger	Navn Model CS-AE9NKE
Om	Tilføj

Enheden er nu tilmeldt og aktiveret:

menu	Tilføj enhed
Generel konfiguration	Enhedskode:
Tilføj enhed	YI44J - UMWA7 - F5CLC - HXVJL - SFPNY 🧹
Mu daviana	Enhedsoplysninger:
My devices	Navn: NE9 i Showroom
Personoplysninger	Would Co-NESNKE
Om	✓ Aktivering af enheden er fuldført

3. Tilmeld enheden til brugerkontoen



Tryk på Intesishome ikonet og herefter på kontrol:

Klar til at blive styret via PC eller APP til Iphone, Ipad og Android styresystemer:

